Älykäs Osoitteellinen 4 Kanava I/0 Yksikkö

New Product Bulletin No. 008

Edut

- Helppokäyttöinen
- Vähentää asennuskustannuksia
- Helppo lisätä olemassa olevaan kaapelointiin

Ominaisuudet

- Ohjelmoitava osoite
- Sisäinen oikosulkuerotin
- Din kisko asennus tai pintakotelo
- Kaksi perinteistä ilmaisinlinjaa ja 2 valvottua inputtia johtokatkoksien ja oikosulkujen varalta.
- Kaksi valvottua hälytinlinjaa johtokatkoksien ja oikosulkujen varoilta sekä 2 potentiaalivapaata vaihtokosketinta , toinen luokiteltu verkkojännitteelle (230vac)

Tuotteen Kuvaus

6000/4IO liitäntäyksikkö on ulkoisella jännitteellä toimiva input / output yksikkö, jossa on kaksi perinteistä ilmaisinlinja liitäntää, kaksi valvottua inputtia, kaksi valvottua hälytinlinjaa ja kaksi potentiaalivapaata vaihtokosketinta.

Tämä yksikkö sopii moniin tarkoituksiin kuten perinteisen ilmaisinlinjan liittämiseksi osaksi osoitteellista järjestelmää. Kaksi valvottua inputtia sekä potentiaalivapaat vaihtokoskettimet mahdollistavat osoitteellisen järjestelmän liittämisen eri järjestelmiin, kuten hoitajakutsujärjestelmään tai kulunvalvontajärjestelmiin. Toinen potentiaalisista vaihtokoskettimista mahdollistaa verkkovirran (230V ac) ohjaamisen, mikä mahdollistaa verkkojänniteisten laitteiden ohjaamisen, esim 230V ovimagneetit . Yksikkö vaatii ulkoisen 24V syöttöjännitteen. Yksikkö varaa neljä osoitetta suursilmukasta ja siinä on Led indikoinnit jokaisen osoitteen sisään -ja ulostuloille. Jokainen osoite voidaan irtikytkeä. Kaikki neljä inputtia voidaan yksilöllisesti ohjelmoida joko muistaviksi tai muistamattomiksi ja viiveistää 14s ajaksi esim. sprinkler. Osoite neljä voidaan asettaa myös ovisulkija toimintoon, mikä mahdollistaa ulostulon toiminnon vikatilanteessa tai irtikytkennässä .

Lisätietoja saatavissa tuotteen asennus- ja kytkentäohjeessa .

Mitat

Mitat (mm)	Paino	Ympäristö
146 (L) x 120 (S) x 40 (K)	237g	-10° - +50° (95RH)

Tekniset tiedot

Jännite	18V - 28 V
Virrankulutus	Normaalitila : 0.6mA Hälytys : 0.6mA
Ilmaisintyhmät	Määrä : 2 Päätevastus: 8.2k Ω Päätekondensaattori : 100uF ,sarjavastuksella 22 Ω Ilmaisimia per ryhmä : 20 Palopainikkeita per ryhmä : rajaamaton määrä
Hälytinryhmät	Määrä : 2 Sulake : 1 Amp per ryhmä Päätevastus : 10k Ω
Palopainikkeen vastus	180 Ω tai 330 Ω Sarjavastus
Valvotut Inputit	Määrä : 2 Päätevastus : 47k Ω Ennakkohälytys : 22k Ω Hälytys : 4.7k Ω
Output koskettimet	1 vaihtokosketin, 24 Volts, 2 Amps 1 vaihtokosketin, 230 Volts ac, 5 Amps
Osoite Määrittäminen	Os 1 : 1 ryhmä ja 1 hälytin Os 2 : 1 ryhmä ja 1 hälytin Os 3 : 1 valvottu inputti ja 1 Pot vapaa output Os 4 : 1 valvottu inputti ja 1 Pot vapaa output

Protec House Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT
Tel: 01282 717171 Fax: 01282 717273 Email: sales@protec.co.uk Web: www.protec.co.uk
© Protec Fire Detection plc