



0086-CPR-589456

Tuotetiedot

6000/2 I/O yksikkö on silmukkavirralla toimiva input / output yksikkö jossa on kaksi inputtia ja kaksi potentiaalivapaata vaihtokosketinta.

Nämä kaksi valvottua inputtia ja kaksi potentiaalivapaata kosketinta mahdollistavat Protecín osoitteellisten järjestelmien liittämisen yhteen muiden järjestelmien kanssa, kuten esimerkiksi hoitajakutsujärjestelmiin tai kulunvalvonta järjestelmiin. Toinen koskettimista mahdollistaa verkkojännite kytkennän (230VAC) joka mahdollistaa useamman käyttötarkoituksen (esim verkkojännitteiset ovimagneetit).

Yksikössä on kaksi erillistä osoitetta ja erilliset ledit kaikille yksikön input ja output tiloille. Kumpikin osoite voidaan irtikytkeä/kytkeä. Kummatkin inputit voidaan ohjelmoida erikseen muistaviksi / muistamattomiksi ja niille voidaan asettaa 14s viive, esim sprikler käyttöön. Osoite kaksi voidaan myös asettaa ovisulkija-asetus toimintoon, jolloin se toimii vian ja irtikytken aikana.

Lisätietoja tuotteen asennus- ja kytkentäohjeessa.

Mitat

Mitat (mm)	Paino	Ympäristölämpö
146 (W) x 120 (D) x 40 (H)	213g	-10° - + 50° (95RH)

Edut

- Helppokäyttöinen
- Vähentää asennuskustannuksia (Ei erillistä jännitesyöttöä)
- Helppo lisätä olemassa olevaan kaapelointiin

Toiminnot

- Sisäinen oikosulkueroitin
- Voidaan asentaa myös DIN kiskoon
- Kaksi valvottua sisääntuloa oikosulku/katkos vioille
- Kaksi potentiaalivapaata kosketinta , toinen luokiteltu (230vac)

Tekniset Tiedot

Silmukkajännite	18V - 28 V	
Silmukkavirta	Normaalitila :	1.6mA
	Hälytys :	18mA
Valvotut sisääntulot	Määrä :	2
	Päätevastus :	47k Ω
	Ennakkohälytys :	22k Ω
	Hälytys :	4.7k Ω
Ulostulo koskettimet	1 vaihto, 24 V, 2 Amp 1 vaihto, 230 V ac, 5 Amp	
Osoite ohjelmointi	Os 1 : 1 valvottu sisääntulo ja 1 pot vapaa output Os 2 : 1 valvottu sisääntulo ja 1 pot vapaa output	
Toiminnot	Irtikytkeä per osoite Sisääntulo muistava/muistamaton Sisääntuloviive 14s Ovisulkija malli BS7273-4:2007	